Mode d'emploi français pour le Slimcard

Mode d'emploi français pour le Slimcard

Introduction Slimcard

Le **slimcard** est un produit high-tech très fiable. Ce **slimcard** effectue une sauvegarde de vos numéros de téléphone et des noms que vous avez sur votre carte sim. Il enregistre ces numéros de téléphone et ces noms dans la mémoire permanente de **slimcard**. Avec votre **slimcard** vous pouvez aussi copier des noms et numéros de téléphone d'une carte sim à une autre, indépendamment de l'opérateur!

Avantages de Slimcard

-- Evite la perte de vos données contenues sur votre carte sim
si votre portable a disparu ou est détruit.
-- Compatible avec tous les appareils gsm et tous les opérateurs
(SFR, Orange, Bouygues, Mobistar, Suisse, algerie, canada, domtom).
-- Accepte le data transfer des différentes cartes sim
-- Facile d'utilisation, copie de votre répertoire téléphonique en une seule pression de bouton.
-- Rapide : copie de l'information de **slimcard** vers la carte sim en moins de 30 secondes.
-- Les données restent en mémoire, même si la batterie est déchargée ou enlevée.
-- Complètement autonome, pas besoin d'ordinateur ni de câble
-- Capacité : 250 noms et numéros de téléphone (mémoire interne 8 ko)
-- Design moderne, ne pèse que 63 grammes
-- Petit taille: 7,8 x 4,5 x 1,4 cm (plus petit qu'une carte de crédit)
-- Fonctionne avec une pile AAA (non inclue)
-- Emballage pratique
-- Conformes aux normes CE

Mode d'emploi

1. Boutons et points lumineux

-- Bouton Input **slimcard** : Enregistre les numéros de téléphone et les noms de votre carte sim vers le **slimcard**
-- Bouton Output **slimcard** : Copie vos données de **slimcard** vers la nouvelle carte sim
-- Lumière Work **slimcard** : Allumée quand votre carte sim est insérée correctement dans le **slimcard**, clignote lorsque la pile est presque déchargée.
-- Lumière Input **slimcard** :.Clignote pendant la sauvegarde
-- Lumière Output **slimcard** : clignote pendant la restauration de données
-- Lumière Finish **slimcard** : Allumée quand la sauvegarde est terminée, clignote pendant son activité

2. Important

Le **slimcard** peut seulement enregistrer les données de votre carte sim si vous avez désactivé le **CODE PIN** de votre téléphone portable.

3. Insérer la carte sim

-- Insérer votre carte sim dans l'emplacement prévu
-- La lumière work doit s'allumer
-- Si la lumière work ne s'allume pas, contrôlez la bonne insertion de votre carte sim

4. Faire une sauvegarde sur votre slimcard

-- Appuyez sur le bouton input
-- Le **slimcard** effectue la sauvegarde de votre carte sim.
-- La lumière input clignote pendant la sauvegarde
-- La lumière finish s'allumera lorsque la sauvegarde est terminée

5. Copier l'information du slimcard vers une nouvelle carte sim

-- Insérer une nouvelle carte sim dans l'emplacement prévu
-- Appuyez sur le bouton Output backup et le **slimcard** copie toutes les informations enregistrées vers la nouvelle carte sim.
-- La lumière output clignote pendant la copie
-- La lumière finish s'allume lorsque la copie est terminée
-- La lumière finish clignote si la copie se n'est pas déroulée correctemement.

6. Enlever la carte sim

Sortez votre carte sim après utilisation de votre **slimcard**.

7. Contrôle

Vous pouvez contrôler facilement si le **slimcard** a bien enregistré toutes vos données. Ré-insérez votre carte sim dans votre téléphone portable. Effacez ensuite un nom de votre répertoire (écrivez le quelque part avant de l'effacer).

Placez votre carte sim de nouveau dans le **slimcard** et appuyez sur le bouton Output.
Le **slimcard** utilise alors la sauvegarde que vous venez de faire.

Remettez votre carte sim dans le téléphone portable.
Et le nom que vous venez d'effacer est re-apparu.

Avertissements

Si vous n'utilisez pas votre **slimcard** pendant une longue durée, il est préférable d'ôter les piles afin de protéger le circuit électronique.

Le **slimcard** ne fait qu'une sauvegarde des numéros de téléphones et de noms qui se trouvent sur votre carte sim. C'est alors préférable de mettre tout votre répertoire de portable sur la carte sim avant d'effectuer une sauvegarde sur le **slimcard**.

Ne sortez pas la carte sim pendant la sauvegarde/restauration. Ceci pour éviter la perte de données ou pour éviter de l'endommager.

Le **slimcard** ne peut enregistrer qu'une seule carte sim à la fois dans sa mémoire. Quand vous faites une nouvelle sauvegarde, vous perdez les données qui se trouvaient déjà sur le **slimcard**.

Le **slimcard** n'enregistre pas les sms ni les sonneries de téléphone de votre portable. Seulement vos données les plus importantes (numéros de téléphone et noms) sont enregistrées.

Support technique

Problème	Vérifiez	Solution
Lumière work ne s'allume Pas quand vous insérez Votre carte sim.	* La pile. * Si vous avez bien inséré la carte sim.	* Remplacez la pile. * Ré-insérez la carte sim.
Lumière Finish clignote Apres avoir appuyé sur Le bouton Backup ->	* Présence de code pin sur la carte sim. * Validité de carte sim.	* Enlevez le code pin de votre Carte sim.
Lumière work s'est allumée Correctement mais ne Réagi pas si j'appuie Sur le bouton backup.	* Si vous avez bien inséré la carte sim. * La validité de votre carte sim.	* Ré-insérez la carte sim de nouveau.

Information produit slimcard sur www.slimcard.info
Slimcard est une marque déposée de MaxFax BV à Beekbergen aux Pays Bas.